

TALA Wide Exit - Dual Antennen System / AM - 58 kHz

Produkt Code: 851820001

Optional integrierbar:

- ▶ Jammerdetection (immer integriert)
- ▶ Metalldetektion
- ▶ Magnetdetektion
- ▶ Kundenfrequenz
- ▶ Remote Service
- ▶ Plakatwerbung
- ▶ Stoßschutz Aluminium
- ▶ Abweiser Base



Das System besteht aus 2 Antennen (TX & RX), Booklet, einem Netzteil und Anschlusskabel. Das System ist auf die Bedürfnisse des Einzelhandels und zusammen mit einem der führenden deutschen Händler entwickelt worden. Bei der Entwicklung waren unter anderem Funktionalität, modularer Aufbau (für individuelle Ausrüstung mit Optionen), Design, Stabilität & Marketinganwendungen ausschlaggebend.

Spezifikationen:

Technologie:	AM (58kHz)	Visual Alarm: ROT / GRÜN / BLAU
Strom Anschluss:	230V und 25W/h Energiesparmodus: lediglich 5W/h	Akustik Alarm: bis 110 dB
Farbe:	Antrazit	Fernalarm: Anschluss möglich
Außen Maße: H 152,6 * B 50,4 * T 4,6 cm (Fuß 15cm) Innen Maße : H 127,6 * B 42,5 cm (Werbe Poster)		Detektionsbreite: DR Labels bis zu 2,10m (bei optimalen Umgebungsbedingungen)
Gewicht:	16,6 kg (dual)	Detektion bei Ferrite: bis zu 2,40m
Zertifikate:	EN 60950-1:2006/A2:2013 EN 301 489-1 V1.9.2 EN 301 489-3 V1.6.1	CE Dieses Produkt entspricht den Vorgaben: 2014/35/EU (Low Voltage) 2014/30/EU (Electromagnetic Compatibility) 2011/65/EC (RoHS Directive)

